

Головка измерительная Э8027, вольтметр

Описание:



Вольтметр Э8027 предназначен для измерения напряжения в цепях переменного тока на передвижных и стационарных объектах.

По условиям механических воздействий приборы Э8027 относятся к вибро- и тряскопрочным, ударопрочным.

Прибор с добавочными сопротивлениями типа Р85 предназначены для измерений напряжения в цепях переменного тока на передвижных и стационарных установках.

Способ включения – непосредственный.

Номинальная область частот приборов Э8027 от 400Гц до 500Гц или одна из номинальных частот: 50Гц, 200Гц, 800Гц, 1000Гц и 1500Гц.

Время успокоения подвижной части не более 3с.

Рабочее положение прибора - вертикальное или горизонтальное.

Изменение показаний прибора, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной (в пределах рабочих температур), не превышает $\pm 0,8\%$ на каждые 10К; под влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м (частотой до 1000Гц) и 267А/м (частотой до 1500Гц) - не превышает $\pm 2,5\%$.

Размеры добавочного сопротивления - 110x80x50мм, масса 0,2кг.

Наработка на отказ приборов - 2000 часов.

Технические характеристики

- Предел измерения $\sim 0 - 150$ В
- Класс точности - 1,5
- Характер шкалы - неравномерный.
- Габаритные размеры – 80 x 80 x 70 мм
- масса не более 0,30 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru