

Паяльник 12-0162-1 220В 25/130Вт импульсный керамический нагреватель, рабочая температура 420-450°C



Описание

Паяльник 12-0162-1 импульсный с керамическим нагревателем 25/130Вт (ZD-723N) REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов. Он используется для пайки элементов в двух мощностных режимах: 25 Вт и 130 Вт. Особенность данного инструмента заключается в том, что максимальная мощность и ускоренный разогрев активируются нажатием и удержанием курка. Это позволяет оператору сначала установить жало инструмента в определенную точку пайки, а затем нажатием кнопки на корпусе перевести паяльник в максимальный рабочий режим. Паяльник выполнен с керамическим нагревательным элементом и индикатором включения в форме пистолета и имеет очень удобную эргономичную рукоятку из ударопрочного пластика с резиновыми вставками. Характеризуется экономичным энергопотреблением. Удобен для распайки кабелей в шкафах, а также быстрых демонтажных работ.

Характеристики

- Серия: ZD-723N
- Напряжение: 220В
- Мощность: 25/130Вт
- Рабочая температура: 420-450°C
- Режимов работы: 2
- Нагреватель: керамический
- Время разогрева: 5мин
- Тип паяльника: импульсный
- Форма жала: конус
- Материал рукоятки: пластик
- Вес: 0,18кг