

## Антенна Wi-Fi Q-8182\_2.



|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Тип                             | штыревая Wi-Fi антенна поворотная |
| Поляризация                     | вертикальная                      |
| Разъем для подключения          | штекер reversSMA; SMA-RP          |
| Диапазон частот, МГц            | 2400~2483                         |
| Полоса пропускания, МГц         | 83                                |
| Волновое сопротивление, Ом      | 50                                |
| Усиление, дБ                    | 12                                |
| КСВН, не более                  | 1,8                               |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20~+60                           |